

# PowerSync Cart 40

for iPad and iPad mini





# Table of Contents

<b>English</b>	<b>5</b>
Charge your devices	6
Charge your Mac	6
Configure your Devices	7
Status LEDs	8
View Charge Status Remotely	9
Configure the Cart to Join a Wi-Fi Network	10
Technical Specifications	11
<b>Français</b>	<b>13</b>
Rechargez vos appareils	14
Chargez votre Mac	14
Configurez vos périphériques	15
LED d'état	16
Voir les états de charge à distance	17
Configurez le chariot de rejoindre un réseau Wi-Fi	18
Caractéristiques techniques	19



English

## **Charge your devices**

1. Place one iPad in each slot of the PowerSync Cart, and attach the included Lightning cable.
2. Unwind the power cord for the PowerSync Cart and plug it into a power outlet.
3. Turn the PowerSync Cart ON.

Your iPad and iPad mini devices will begin charging.

## **Charge your Mac**

To use the courtesy outlet for powering your Mac:

1. Turn the cart power switch to OFF.
2. Plug the PowerSync Cart into an available power outlet.
3. Remove the “duck head” portion of your Mac’s power adapter.
4. Plug the figure eight end of the provided whip in to the power adapter.
5. Turn the PowerSync Cart ON.

## Configure your Devices

To configure multiple iPad devices, we recommend using Apple Configurator (available free on the Mac App Store). Apple Configurator works with apps from the App store, and allows you to install those apps, along with settings specific for your organization, to multiple devices simultaneously.

1. Connect your devices to the PowerSync Cart.
2. Connect your PowerSync Cart to your Mac using the included USB cable.
3. Launch Apple Configurator
4. In Apple Configurator, enter your settings, configure your profiles, and import your apps.
5. Click “Prepare”

For additional details about Apple Configurator, download our ebook, *iOS Deployment: A guide for managing iPad, iPhone, and iPod touch in your organization* at **[bretford.com/apple/deployment](http://bretford.com/apple/deployment)**.

## Status LEDs

The PowerSync Cart features LED status indicators above each slot to let you know when your devices are ready:

Light	Description
Off	Device is not connected.
Amber	Device is charging. OK to disconnect.
Green	Device is fully charged. OK to disconnect
Flashing Amber	Device is charging and connected to Apple Configurator
Flashing Green	Device is fully charged and connected to Apple Configurator



## View Charge Status Remotely

This PowerSync Cart allows you to remotely view the status of the iOS devices connected to your cart. With the PowerSync+ app, you can:

- View which connected devices are charging and fully charged.
- View summary information about each of your PowerSync+ enabled carts and stations.
- Receive notifications when devices are fully charged.
- Receive notifications when a device is removed during off-hours.
- Receive monthly charge usage reports.

Get started at [powersyncplus.com](https://powersyncplus.com).



## Configure the Cart to Join a Wi-Fi Network

To configure the PowerSync Cart to join a Wi-Fi network, you'll use your iOS device's Bluetooth connection to share its Wi-Fi network information with the cart.

1. Make sure your iOS device is connected to the Wi-Fi network you want to share with your cart.
2. Turn the cart power switch to OFF, then back to ON.

After turning on, if you haven't already configured your cart, your cart will be discoverable via Bluetooth for one minute.

3. On your iOS device, open the Settings app, and navigate to Bluetooth.
4. Choose to pair with "PowerSync+"
5. When prompted to "Share Wi-Fi Settings", tap the "Allow" button.

Your PowerSync cart will join your Wi-Fi Network. Use the PowerSync+ app to complete the setup and view your cart status remotely.

## Technical Specifications

Model Number: HE405LL/A

Dimensions: 36.3 in wide x 21.8 in deep x 38.2 in high

Capacity: 40 iPad or iPad mini devices

Weight without devices: 154 lbs

Rating: 100-240 VAC, 8A Max. 60Hz

Max Charge Current: 2.4A for each device

Cord: Certified Power Supply Input Cord with IEC plug C13

Approval: USA and Canada

Assembly: Ships fully assembled

Warranty: 12 years on cart, 2 years on electrical



# Français

## Rechargez vos appareils

1. Placez un iPad dans chaque fente de la PowerSync Cart, et branchez le câble de foudre inclus.
2. Déroulez le cordon d'alimentation pour le PowerSync Cart et de le brancher sur une prise de courant.
3. Tournez la PowerSync Cart ON.

Vos petits appareils iPad et iPad seront commencer à charger.

## Chargez votre Mac

Pour utiliser la sortie de courtoisie pour alimenter votre Mac:

1. Tournez le commutateur d'alimentation de chariot sur OFF.
2. Branchez le PowerSync Cart dans une prise de courant disponible.
3. Retirez la "tête de canard" partie de l'adaptateur d'alimentation de votre Mac.
4. Branchez le chiffre huit extrémité du fouet prévue pour l'adaptateur secteur.
5. Tournez la PowerSync Cart ON.

## Configurez vos périphériques

Pour configurer plusieurs appareils iPad, nous vous recommandons d'utiliser d'Apple Configurator (disponible gratuitement sur le Mac App Store). Apple Configurator fonctionne avec les applications de l'App Store, et vous permet d'installer ces applications, avec des paramètres spécifiques pour votre organisation, à plusieurs périphériques simultanément.

6. Connectez vos appareils au PowerSync Cart.
1. Connectez votre chariot PowerSync à votre Mac à l'aide du câble USB fourni.
2. Lancer d'Apple Configurator
3. Dans Apple Configurator, entrez vos paramètres, configurer vos profils, et importer vos applications.
4. Cliquez sur "Préparer"

Pour plus de détails sur Apple Configurator, télécharger notre ebook, *iOS Deployment: A guide for managing iPad, iPhone, and iPod touch in your organization* à **[bretford.com/apple/deployment](http://bretford.com/apple/deployment)**.

## LED d'état

Les caractéristiques PowerSync Cart LED indicateurs d'état-dessus de chaque fente pour vous laisser savoir quand vos appareils sont prêts:

LED	Description
De	Le périphérique n'est pas connecté.
Ambre	Appareil est en charge. OK pour déconnecter.
Vert	Appareil est complètement chargé. OK pour déconnecter.
Orange clignotant	Appareil est en charge et connecté à Apple Configurator
Vert clignotant	Appareil est complètement chargé et relié à Apple Configurator



## Voir les états de charge à distance

Cette PowerSync Cart vous permet de visualiser à distance l'état des appareils iOS connectés à votre chariot. Avec la PowerSync+ app, vous pouvez:

- Cette PowerSync Cart vous permet de visualiser à distance l'état des appareils iOS connectés à votre chariot. Avec la PowerSync+ app, vous pouvez:
- Voir qui relie les appareils sont en charge et à pleine charge.
- Voir des informations sommaires sur chacun de vos PowerSync+ chariots et stations activées.
- Recevez des alertes lorsque les appareils sont entièrement rechargés.
- Recevoir des notifications quand un appareil est retiré pendant les heures creuses.
- Recevoir des rapports mensuels d'utilisation de charge.

Commencez à **[powersyncplus.com](https://powersyncplus.com)**.



## Configurez le chariot de rejoindre un réseau Wi-Fi

Pour configurer le PowerSync Cart d'adhérer à un réseau Wi-Fi, vous allez utiliser la connexion Bluetooth de votre appareil iOS à partager ses informations de réseau Wi-Fi avec le chariot.

1. Assurez-vous que votre appareil iOS est connecté au réseau Wi-Fi que vous souhaitez partager avec votre chariot.
2. Tournez le commutateur d'alimentation de chariot sur OFF, puis de nouveau sur ON.

Après avoir allumé, si vous n'avez pas encore configuré votre chariot, votre chariot sera détectable via Bluetooth pendant une minute.

3. Sur votre appareil iOS, ouvrez l'application Paramètres, accédez à Bluetooth.
4. Choisissez de paire avec «PowerSync+»
5. Lorsque vous êtes invité à «Partager les réglages Wi-Fi?», appuyez sur le bouton «Autoriser».

Votre PowerSync Cart se joindra à votre réseau Wi-Fi. Utilisez le PowerSync+ app pour surveiller et afficher votre état de charge à distance.

## Caractéristiques techniques

Numéro de modèle: HE405LL/A

Dimensions: 92.2 cm x 53.3 cm x 97.0 cm

Capacité: 40 appareils iPad ou iPad mini

Poids sans dispositifs: 69.9 kg

Note: 100-240 VAC, 8A max. 60Hz

Max Courant de charge: 2.4A pour chaque appareil

Cordon: Cordon d'alimentation certifiée de l'entrée à la norme IEC C13 prise

Approbation: Etats-Unis et Canada

Assemblée: Livré entièrement assemblé

Garantie: 12 ans sur le chariot, 2 ans sur électrique



031-9913

Rev Apr-25-2014